

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/turtle-av-2ch-line-out-2-kanalowy-adapter-wyjscia-liniowego-dante-z-regulacja-wzmocnienia-p-3535.html>



Turtle AV 2CH LINE OUT 2-kanalowy adapter wyjścia liniowego Dante z regulacją wzmacnienia

Cena brutto	749 zł
Cena netto	609 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	TAV-D2LDE
Producent	TURTLE AV

Opis produktu

Turtle AV 2CH LINE OUT

Wysokiej klasy adapter Turtle AV 2CH LINE OUT pozwala na konwersję cyfrowego sygnału Dante® do dwukanałowego, analogowego wyjścia liniowego (zbalansowanego lub niezbalansowanego). Zbudowany na platformie Dante® Ultimo 2x2, zapewnia pełną kompatybilność z profesjonalnymi systemami audio oraz jakość brzmienia zgodną z najwyższymi standardami branżowymi.

Dzięki 5-poziomowej regulacji wzmacnienia sygnału analogowego, urządzenie pozwala na precyzyjne dopasowanie poziomu wyjściowego. Może być zasilane zarówno przez port USB-C, jak i PoE, co daje elastyczność montażu w każdej instalacji AV.

Najważniejsze cechy:

- Dwukanałowe wyjście liniowe (zbalansowane/niezbalansowane)
- Wejście Dante® (2CH, PCM 44.1-96 kHz, 16/24-bit)
- Regulacja poziomu wyjściowego w 5 krokach
- Kompatybilność z Dante® Controller
- Niska latencja (1/2/5 ms – konfigurowalna)
- Zasilanie przez PoE (IEEE802.3af) lub USB-C
- Kompaktowa obudowa: 115 × 40 × 28 mm

Specyfikacja techniczna:

- Impedancja wyjściowa: 600Ω (zbal.), 300Ω (niezbal.)
- Maks. poziom wyjściowy: +18 dBu (zbal.), +12 dBu (niezbal.)
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB)
- Dynamika / SNR: >100 dB (1 kHz, A-weighted)
- Zniekształcenia THD+N: <0.01% przy +4 dBu
- Opóźnienie wyjściowe: <10 ms
- Ochrona ESD: ±8kV (powietrze), ±4kV (kontakt)